

Bix カスタムオーダーモディファイ

GRACE Design Bix 基本サウンドの素晴らしさをさらに活かすため、現場からのご意見をフィードバックしたカスタムモディファイモデルです。

Bix には次のモディファイが適用されています。

- ・ Felix BOOST with HPF モディファイ

Bix BOOST with HPF モディファイ は内部ジャンパーの設定によりモディファイによるカスタマイズ特性 / オリジナル特性 を切り替えることが可能です。

Bix BOOST with HPF モディファイ

- ・ ジャンパー変更方法

このモディファイが適用された Bix は、内部ジャンパーの設定により BOOST with HPF とオリジナルのフルレンジブーストのいずれかを選択可能です。

トップパネルを固定しているネジを外す。



リアパネルに固定されている各ジャックのナット、DI OUT コネクターのねじを外す



シャーシを外すように分解する。



・ BOOST with HPF 設定

2本のピンに対して、1本のみジャンパーピンを架けた状態（ジャンパーピンを外した状態）この状態で BOOST with HPF の設定となります。

この設定で出荷されています。



・ フルレンジブースト（オリジナル）設定

2本のピンにジャンパーピンを架けた状態（ジャンパーピンで接続した状態）

この状態でフルレンジブーストの設定となります。

