

DON'T BEE AFRAID...

ZZOMBEE MAP

JUST BEE YOURSELF!

① MODE TOGGLE

FILTER ON - フィルターモードを RAMP, LFO, MAD から選択
FILTER OFF - アンプリチュードモードを PAR, X, BEE から選択 "

② DC POWER JACK +9VDC センターマイナス
消費電流 100mA

③ PARASITE (TAP DIV / RAMP UP) - ローオクターブボリューム
*TAP DIV - LFO/Xモードでのタップディビジョン
*RAMP UP - RAMP/PAR/BEEモードでのRAMP UPスピード
*MADモードではパターンセレクターとして機能

④ WINGSPAN (DEPTH)

フィルターモード時はフィルターデプスを決定
Xモードではデプスを決定
PAR/BEEモードではオクターブトーンを制御
*RAMP/LFO/MAD時はデプスコントロール
*モードXではオクターブトーンを制御

⑤ RAMP/RATE LED
RAMPの状態を表示

⑥ OUTPUT JACK

⑦ RAMP/RATE FOOTSWITCH

TAP タップテンポを設定
長押しでRAMPをトリガー
またはモジュレーションのモーメントリスタート/ストップ

⑧ BUZZ LEVEL TOGGLE - BEEのゲインレベルを設定
*USE ALT-CONTROL - より低いゲインレベルを選択

⑨ BEE (RATE/RAMP DOWN)

インストゥルメントレベルを設定
*RATE - X/LFO/MADモード時はモジュレーションレート
*RAMP DOWN - RAMP/PAR/BEEモード時はRAMPダウンのスピード

⑩ FILTER ROUTER TOGGLE

LEFT-フィルターをPARASITEへ RIGHT-フィルターをBEEへ
CENTER - フィルターをオフ
オフ時はアンプリチュードモードとなる

⑪ EXP JACK

EXP/CV/外部タップスイッチ

⑫ BYPASS LED

エフェクトのオン/オフを表示

⑬ INPUT JACK

⑭ PRESET TOGGLE

ライブモード(現在の設定)、プリセット1,2を選択
*USE ALT-CONTROL プリセット3,4,5を選択

⑮ BYPASS FOOTSWITCH

TAP-エフェクトのオン/オフ
DOUBLE TAP- モジュレーションのスタート/ストップ、RAMPの反転
長押しでALTパラメーターへアクセス



SAVING PRESETS - 両方のフットスイッチを長押し(2秒)でプリセット保存モードとなります。保存したいプリセットスロットを選択し、もう一度両方のフットスイッチを長押しすると、プリセットが保存されます。

●赤文字はALTパラメーターを意味します。BYPASSフットスイッチを押しながらノブを回すとアクセス可能です。